

CHAVE COAXIAL TIPO PATCH

Considerações

Tem por objetivo permitir que dois transmissores possam ser ativados alternadamente ao sistema irradiante. Fabricada em duas versões de 3 e 4 pólos, podendo ser produzida com mais pólos **(sob consulta)**.

A montagem é feita sobre uma mesa com aproximadamente 50 cm de lado e 25 cm de altura, com terminação em linha rígida, sendo operacional até 704 MHz com baixa perda de retorno e alta isolação entre as portas.



Modelo

MT – PH (PATCH)

Características Técnicas

- Construção robusta;
- Alta isolação;
- Baixa perda ou inserção;
- Fácil para instalação;
- Plugs independentes;
- Faixa de operação 20 a 704 MHz.

CÓDIGO	TERMINAÇÃO EM LINHA RÍGIDA	PÓLOS	POTÊNCIA MÁXIMA KW	PLUGS
MT – PH 1.5/8" -3	1.5/8"	3	15	1
MT – PH 1.5/8" -4	1.5/8"	4	15	2
MT – PH 3.1/8" -3	3.1/8"	3	50	1
MT – PH 3.1/8" -4	3.1/8"	4	50	2